

1. **SET** (Set-Point) כפתור לקביעת טמפרטורה רצויה (Set-Point) ①

2. **DIFCL** המרחק בין דרגות הקירור - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$ ②

2. **DIFCL** המרחק בין דרגות החימום - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$ ③

3. **DIFH** המרחק בין דרגות החימום - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$ ③

3. **DIFH** המרחק בין דרגות החימום - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$ ③

4. **DIFC** כיוון כניסה/יציאה של דרגה (Cut in / Cut out) - תחום: $\pm 0.3^{\circ}\text{C} \div \pm 2^{\circ}\text{C}$ ④

4. **DIFC** כיוון כניסה/יציאה של דרגה (Cut in / Cut out) - תחום: $\pm 0.3^{\circ}\text{C} \div \pm 2^{\circ}\text{C}$ ④

5. **DEL** כיוון זמן השהייה לכניסה לכל הדרגות (קירור וחימום) $0=120$ שניות. ⑤

5. **DEL** כיוון זמן השהייה לכל הדרגות (קירור וחימום) $0=120$ שניות. ⑤

6. **D.Z.** Dead Zone - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 4^{\circ}\text{C}$ ⑥

6. **D.Z.** Dead Zone - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 4^{\circ}\text{C}$ ⑥

7. **JP1** במצב קצר - כיוון טמפרטורה מהבקר. ⑦

7. **JP1** במצב קצר - כיוון טמפרטורה מהבקר. ⑦

8. **JP2** במצב נתק - כיוון טמפרטורה מפנל הפעלה חיצוני. ⑧

8. **JP2** במצב נתק - כיוון טמפרטורה מפנל הפעלה חיצוני. ⑧

9. **230VAC** למתח הזנה 230VAC .. יש לוודא שיש קצר בין מהדקים R ו-OR (ברירת מחדל מפעלית) ⑨


9. **230VAC** למתח הזנה 230VAC .. יש לוודא שיש קצר בין מהדקים R ו-OR (ברירת מחדל מפעלית) ⑨

10. **24VAC** למתח הזנה 24VAC יש להסיר את הקצר בין מהדקים R ו-"N" ולחבר פאזה 24VAC למהדק "OR" ו-אפס למהדק "N" ⑩

10. **24VAC** למתח הזנה 24VAC יש להסיר את הקצר בין מהדקים R ו-"N" ולחבר פאזה 24VAC למהדק "OR" ו-אפס למהדק "N" ⑩

11. **DIP switch - S1** כל מפסק קובע מצב עבודה של הדרגה המתאימה. ⑪

11. **DIP switch - S1** כל מפסק קובע מצב עבודה של הדרגה המתאימה. ⑪



meitav-tec

Tel: 03-9626462
Fax: 03-9626620
e-mail: support@meitavtec.com

Title:

ERTMP2

Date: **04/04/2011**

DWG No. **16601**

Rev.1

Original

04/04/2011

Print name: ERT-MP8

Software: ERTMP8VL

Checksum: 0A76

File: ERTMP2

Drawn: P.Rechtman

Checked: A.Star

Approved: A.Samocha